

PS 8100.R2.M*

Cod. 22.9421.99

Bilancia tecnica 8100 g, portata 10 mg, calibrazione interna RADWAG modello PS 8100.R2.M* MonoBLOCK®



Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

- Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.
- Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B).
- Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
- Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
- Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia.
- Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK® :consente alle bilance da 4,5 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g.

Dati Tecnici

Portata (g)	8100
Precisione (mg)	10
Sensibilità (mg)	500
Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (LxP mm)	195 x 195
Ripetibilità (mg)	10
Linearità (mg)	±30
Dimensione (LxPxH mm)	333x206x107
Peso (kg)	4,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230/50-60/ -
Interfacce	2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE